



## **Routerpaket R2000 förkonfigurerad och installerade SIM-kort**

Denna router är förberedd för att enkelt kunna användas till passage- och porttelefonisystem från Axema, Aptus samt många andra larm och övervakningssystem.

I routern sitter SIM-kort från Tre redan monterat och är förberedd även för kort från Addsecure. Aktiverar enkelt det som passar bäst eller bägge två om man vill ha extra säkerhet för uppkoppling.

### **Paketets innehåll**

- 1st Router R2000
- 1st Nätadapter
- 2st mobilnätsantennor
- 1st SIM-kort

### **LAN-inställningar**

Routern har konfigurerats för att klara de vanligaste behoven och har därför redan från start 2 olika LAN-områden.

#### **ETH 0**

IP-adress 192.168.0.1	Nätmask 255.255.255.0	DHCP 192.168.0.2 – 192.168.0.100
Port Forward 1 10001 – 192.168.0.101 port 10001		Port Forward 2 10101 – 192.168.0.101 port 80
Port Forward 3 10002 – 192.168.0.102 port 10001		Port Forward 4 10102 – 192.168.0.102 port 80

#### **ETH 1**

IP-adress 10.0.0.1	Nätmask 255.255.255.0	DHCP 10.0.0.2 – 10.0.0.100
Port Forward 5 10201 – 10.0.0.201 port 80		Port Forward 6 10202 – 10.0.0.202 port 80

### **Aptus**

Anslut mot port ETH 0 och konfigurerar Aptus-systemet/systemen med IP: 192.168.0.101 - 102

### **Axema**

Anslut mot ETH 0 system innehållande B60.

För system med upp till 10 portar och utan B60 ska de anslutas till ETH 1.

### **SIM-kort**

SIM 1 är bestyckat med ett kort för **Tre Telematik** – som ger en publik fast IP-adress som gör att man når utrustningen från Internet.

SIM 2 är förberedd för ett kort för **Addsecure Link Go** – som ger en säker uppkoppling som gör att man når utrustningen via VPN.

Kontakta oss på [info@acandia.se](mailto:info@acandia.se) eller 08-5222 4030 för utskick av SIM-kort.

Aktivering av abonnemang görs enkelt på: [www.acandia.se/aktivering](http://www.acandia.se/aktivering)

### **Inloggning**

Inloggningsuppgifter till routerns webgränssnitt:

User: admin

Password: **Copiax2Go**

### **Mer detaljerade instruktioner**

Fullständig manual, instruktioner hur routern är konfigurerad, hur man ställer om till andra konfigurationer samt hur man hämtar hem och installerar VPN-certifikat för Addsecure Link Go finns på sidan:

[www.acandia.se/copiax](http://www.acandia.se/copiax)

Du kan även kontakta Acandia och få kostnadsfri hjälp att via fjärråtkomst konfigurera om routern.

Tel: **08-5222 4030**

Mail: [info@acandia.se](mailto:info@acandia.se)