



Routerpaket KIT-COP-07 R2010 förkonfigurerad och medföljande SIM-kort

Denna router är förberedd för att enkelt kunna användas till passage- och porttelefonisystem från Axema, Aptus samt många andra larm och övervakningssystem.

Till routern medföljer ett SIM-kort från Tre och kortplats SIM1 är förberett för detta kort.

Paketets innehåll

- 1st Router R2010
- 1st Nätadapter
- 2st mobilnätsantennor
- 1st SIM-kort

LAN-inställningar

Routern har konfigurerats för att klara de vanligaste behoven och har därför redan från start 2 olika LAN-områden.

ETH 0

IP-adress 192.168.0.1	Nätmask 255.255.255.0	DHCP 192.168.0.2 – 192.168.0.100
Port Forward 1 10001 – 192.168.0.101 port 10001		Port Forward 2 10101 – 192.168.0.101 port 80
Port Forward 3 10002 – 192.168.0.102 port 10001		Port Forward 4 10102 – 192.168.0.102 port 80

ETH 1

IP-adress 10.0.0.1	Nätmask 255.255.255.0	DHCP 10.0.0.2 – 10.0.0.100
Port Forward 5 10201 – 10.0.0.201 port 80		Port Forward 6 10202 – 10.0.0.202 port 80

Aptus

Anslut mot port ETH 0 och konfigurerar Aptus-systemet/systemen med IP: 192.168.0.101 - 102

Axema

Anslut mot ETH 0 system innehållande B60.

För system med upp till 10 portar och utan B60 ska de anslutas till ETH 1.

SIM-kort

SIM 1 är för **Tre Telematik** – som ger en publik fast IP-adress som gör att man når utrustningen från Internet.

Aktivering av abonnemang görs enkelt på: www.acandia.se/aktivering

Inloggning

Inloggningsuppgifter till routerns webgränssnitt:

User: admin

Password: **Copiax2Go**

Mer detaljerade instruktioner

Fullständig manual, instruktioner hur routern är konfigurerad, hur man ställer om till andra konfigurationer finns på sidan:

www.acandia.se/copiax

Du kan även kontakta Acandia och få kostnadsfri hjälp att via fjärråtkomst konfigurera om routern.

Tel: **08-5222 4030**

Mail: info@acandia.se